

Geräteübersicht 3 x 380 - 440 V

Typen- bezeichnung	Motortypenleistung und Ausgangsströme					Serien DES / DE		Serie DER IP21/IP54	
	quadrat. Moment		Konstantmoment			Abmessungen B x H x T [mm]	Masse [kg]	Abmessungen B x H x T [mm]	Masse [kg]
	P [kW]	I _{vr} [A]	P [kW]	I _{cr} [A]	I _{crmax} [A]				
0,75 DES 4	1,1	3,5	0,75	2,5	3,8	120 x 343 x 150	4,5	-	-
1,1 DES 4	1,5	4,5	1,1	3,5	5,3	120 x 343 x 150	4,5	-	-
1,5 DES 4	2,2	6,5	1,5	4,5	6,8	120 x 343 x 150	4,5	-	-
2,2 DES/DER 4	3,0	8,0	2,2	6,5	10	120 x 343 x 150	4,5	120 x 423 x 215	8
3 DES/DER 4	4,0	10	3,0	8,0	12	120 x 343 x 150	4,5	120 x 423 x 215	8
4 DES/DER 4	5,5	13	4,0	10	15	135 x 430 x 205	7	120 x 423 x 215	8
5,5 DES/DER 4	7,5	18	5,5	13	20	135 x 430 x 205	7	120 x 423 x 215	8
7,5 DES/DER 4	11	24	7,5	18	27	135 x 430 x 205	7	157 x 562 x 238	16
11 DES/DER 4	15	32	11	24	36	135 x 430 x 205	7	157 x 562 x 238	16
15 DES/DER 4	18,5	42	15	32	48	185 x 595 x 215	21	157 x 562 x 238	16
18,5 DES/DER 4	22	48	18,5	42	63	185 x 595 x 215	21	220 x 700 x 290	32
22 DES/DER 4	30	60	22	48	72	185 x 595 x 215	21	220 x 700 x 290	32
30 DER 4	37	75	30	60	90	-	-	220 x 700 x 290	38
37 DER 4	45	90	37	75	113	-	-	220 x 700 x 290	38
45 DER 4	55	110	45	90	135	-	-	220 x 700 x 290	38
55 DER 4	75	150	55	110	165	-	-	374 x 1050 x 330	82
75 DER 4	90	180	75	150	225	-	-	374 x 1050 x 330	82
90 DER 4	110	210	90	180	250	-	-	374 x 1050 x 330	82
110 DE 4	132	270	110	210	315	496 x 950 x 353*	136*	-	-
132 DE 4	160	325	132	270	405	496 x 950 x 353*	136*	-	-
160 DE 4	200	410	160	325	472	496 x 950 x 353*	136*	-	-
200 DE 4	250	510	200	410	615	700 x 1045 x 390*	211*	-	-
250 DE 4	315	580	250	510	715	700 x 1045 x 390*	211*	-	-
315 DE 4	400	750	315	600	900	989 x 1045 x 390*	273*	-	-
400 DE 4	500	840	400	750	1000	989 x 1045 x 390*	273*	-	-

Leistungstabelle

I_{cr} = Nenn-Ausgangsstrom bei konstantem Moment, max. +50°C

I_{crmax} = Kurzzeitiger Überlaststrom 1 min / 10 min bei konstantem Moment, max. +50°C

I_{vr} = Nenn-Ausgangsstrom bei quadratischem Moment, max. +40°C

* = Ausführung ohne Funkentstörfilter; optionaler Funkentstörfilter extern, erfragen Sie nähere Informationen über Abmessungen und Massen bei Ihrem Lieferanten